

Switch Box

Anschluss von AXOS-Zusatzgeräten

Für AXOS-Geräte:

- Zum Anschluss von bis zu 3 Zusatzgeräten
- Plug-and-Play - Anschlusskabel enthalten
- AXOS erkennt die Geräte über die Switch Box



**Nur in Verbindung mit AXOS 5
und AXOS 8 von HAEFELY!**

Übersicht

Die SWITCH BOX ist eine einfache Erweiterung des AXOS 5 / AXOS 8-Testsystems für den Anschluss mehrerer AXOS-Zusatzgeräte gleichzeitig. Auf der Vorderseite der Switch-Box befinden sich drei LED-Dioden, die den aktiven Ausgang 1, 2 oder 3 anzeigen, je nach Auswahl des Kunden.

Die SWITCH BOX wurde entwickelt, um das manuelle Umstecken von Zusatzgeräten an den AXOS zu vermeiden (am AXOS befindet sich ein Link-Port) und so die Zeit für den Testaufbau zu verkürzen.

Besondere Merkmale

- AXOS erkennt den Typ des angeschlossenen Zusatzgerätes automatisch über die Switch Box
- Verwendbar mit Rack oder Stand-Alone-Lösung

Technische Daten

Switch Box

Stromversorgung	über AXOS 5 / 8
Abmessungen (BxHxT)	450 x 90 x 310 mm (17,7 x 3,5 x 12,2 Zoll)
Rack-Größe	19" / 2HE - 3,5 Zoll (88,9 mm)
Gewicht	5 kg (11.02 lb)

Ausgang Anschluss	3x Buchse SUB-D 37p
Eingang Anschluss	1 x Stecker SUB-D 37p
Steuerung des Ausgangs	über "Toggle"-Taste

Optionen

Nr. 2490400	AXOS 5	Multifunktionsgerät
Nr. 2490800	AXOS 8	Multifunktionsgerät

Im Lieferumfang enthalten

Switch Box, Stecker/Buchse Kabel SUB-D 37p (1 m)

Alle Informationen zum Erscheinungsbild und den technischen Daten entsprechen dem aktuellen Entwicklungsstand zum Zeitpunkt der Freigabe dieses Datenblattes. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. 192309

